

## Miscelatori attivi e passivi da palo serie 6000

### Active and passive diplexers series 6000



Articolo 6044 Item 6044

La serie 6000 consente di miscelare i segnali provenienti da due antenne UHF evitando le possibili interferenze su alcune frequenze.

The 6000 consente di miscelare i segnali provenienti da due antenne UHF evitando le possibili interferenze su alcune frequenze.

#### Caratteristiche tecniche

- Telaio metallico inserito in un contenitore plastico a prova di pioggia, idoneo per pali fino a  $\varnothing$  55mm
- Miscelazione di 1÷4 canali UHF con i restanti canali della banda UHF
- Alimentazione 12V  $\pm$  5%
- Realizzazione in tecnologia SMD
- Nelle versioni attive i guadagni dell'ingresso UHF e dell'ingresso canali da miscelare sono regolabili
- Connettori F

#### Technical note

- Metal frame inserted in a water proof plastic box, suitable for mast less than  $\varnothing$  55mm
- Mixing of 1÷4 UHF channels with the rest of UHF band
- Working tension 12V  $\pm$  5%
- Built in SMD technology
- In the active version the gain of UHF and mixing channels inputs is adjustable
- F Connectors

Articolo <i>Item</i>	Filtri UHF <i>UHF filters</i>	Guadagno UHF - ch <i>UHF - ch gain</i>	Guadagno ch - UHF <i>UHF - ch gain</i>	Livello Max di Uscita <i>Max Output Level</i>	Assorbimento <i>Power Consumption</i>
		[dB]	[dB]	[dB $\mu$ V]	[mA]
6041	1	-0.5	-3÷4	-	-
6042	2	-0.5	-3÷4	-	-
6043	3	-0.5	-3÷4	-	-
6044	4	-0.5	-3÷4	-	-
6051	1	0÷14	0÷12	112	20
6052	2	0÷14	0÷12	112	20
6053	3	0÷14	0÷12	112	20
6054	4	0÷14	0÷12	112	20
6071	1	8÷28	6÷26	112	45
6072	2	8÷28	6÷26	112	45
6073	3	8÷28	6÷26	112	45
6074	4	8÷28	6÷26	112	45