

IARE

TV & SAT SYSTEMS

Digital Line



Serie 8300

Centralini TV larga banda autoalimentati

Centralini TV larga banda IARE serie 8300

La nuova serie di centraline IARE 8300 è stata progettata per filtrare ed amplificare i segnali DVB-T e DVB-T2 in impianti TV di piccole e medie dimensioni. Nonostante l'estrema compattezza, che ne rende agevole l'installazione anche in piccoli ambienti, sono disponibili versioni con livello di uscita fino a 120dB μ V. Per soddisfare tutte le diverse tipologie di impianto sono proponiamo 7 modelli che differiscono per il livello di uscita, l'amplificazione ed il numero di ingressi.

Tutti gli ingressi sono dotati di regolazione del guadagno e sull'ingresso UHF è possibile attivare la tele-alimentazione 12V per alimentare eventuali antenne attive o dispositivi posti a monte del centralino. Tutta la serie è inoltre dotata di filtro contro le interferenze da segnali 5G.



| Articolo | Ingressi | Tipo Ingressi | Banda Passante [MHz] | Guadagno [dB] | Livello di uscita [dB μ V] |
|----------|----------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 8350 | 1 | III+UHF | 175÷682 | 0÷20 / 5÷25 | 110 / 115 |
| 8351 | 3 | III UHF UHF | 175÷230 470÷682 470÷682 | 0÷20 5÷25 5÷25 | 110 115 115 |
| 8358 | 4 | III IV V UHF | 175÷230 470÷605 606÷682 470÷682 | 0÷20 5÷25 5÷25 5÷25 | 110 115 115 115 |
| 8360 | 1 | III+UHF | 175÷682 | 12÷32 / 15÷35 | 115 / 120 |
| 8361 | 3 | III UHF UHF | 175÷230 470÷682 470÷682 | 12÷32 15÷35 15÷35 | 115 120 120 |
| 8367 | 2 | III UHF | 175÷230 470÷682 | 12÷32 15÷35 | 115 120 |
| 8368 | 4 | III IV V UHF | 175÷230 470÷605 606÷682 470÷682 | 12÷32 15÷35 15÷35 15÷35 | 115 120 120 120 |

ELINT-IARE s.r.l.

Via Ronchi, 22 - 10040 LA LOGGIA (Torino) ITALIA - P.iva : IT 04304390018

Tel. 011/962.87.30 - Fax 011/962.95.95 -

Sito Web: www.iare.it - E-mail: info@iare.it